

COMBI BR

Moduły pomp próżniowych



Niezawodność

Moduły pomp próżniowych z solidnymi i sprawdzonymi pompami wspomagającymi R5, wzmocnionymi wspomaganie próżniowym PANDA/PUMA; niezawodne działanie, minimalna konserwacja

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskim ciśnieniu końcowym, krótki czas przestoju pompy, wyższa wydajność energetyczna w porównaniu do pojedynczej pompy próżniowej

Elastyczność

Dostępność różnych opcji projektu, różne kombinacje pomp wspomagających i wspomagania próżniowego, minimalny rozmiar

COMBI BR

Moduły pomp próżniowych



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R5	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	470 / 560 m³/h (50/60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50/60 Hz)	920 / 1100 m³/h (50/60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	7,7 / 9,6 kW (50/60 Hz)	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	11 / 14 kW (50/60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R5	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	1730 / 2070 m³/h (50/60 Hz)	1840 / 2195 m³/h (50/60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	13,0 / 16,2 kW (50/60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	850 kg (50/60 Hz)	1050 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R5	RA 0400 C	RA 0630 C
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	3260 / 3840 m³/h (50/60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	24,5 / 27,6 kW (50/60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

COMBI BR

Moduły pomp próżniowych



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 0500 C	WV 1200 A	
Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R5	RD 0240 A	RD 0240 A	
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	470 / 560 m³/h (50/60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50/60 Hz)	
Ciśnienie końcowe	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Nominalna moc silnika	6,2 / 7,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9 kW (50/60 Hz)	
Przybliżona masa	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R5	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	920 / 1100 m³/h (50/60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50/60 Hz)	1730 / 2070 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50/60 Hz)	11 / 13,6 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)	850 kg (50/60 Hz)

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ